

3318: iPassConnect 設定方法 (Mac OS)

2009年2月5日現在

動作環境

ご利用のパソコンが、以下の環境を満たしていることをご確認ください。

Macintosh版

■オペレーティングシステム (OS)

Mac OS X v10.4.x または Mac OS X v10.5.x

■ハードディスク

最低 500MB の空き容量 ※MacBook Air には未対応

必要な機器

ご利用の接続方法に応じて、以下の機器が利用可能になっていることをご確認ください。

■ダイヤルアップ接続 (従量制、トールフリー)

ダイヤルアップ接続用の 56K v90/92 モデムもしくはモデム内蔵のパソコン

■ブロードバンド (ワイヤレス) 接続

(「米国 T-Mobile/Starbucks ワイヤレス (一日定額)」をご利用の場合も無線 LAN 接続となります)

無線 LAN カードもしくはパソコン (無線 LAN 国際標準規格 IEEE802.11b (Wi-Fi) に準拠した無線 LAN カードもしくは無線 LAN 機能を内蔵したパソコン)

■ブロードバンド (LAN) 接続

LAN カード (パソコンが LAN ポートを内蔵していない場合、LAN ケーブル

※LAN ボードまたは LAN カードは、PC メーカーまたは販売店にご相談ください。

Step 1 : インストール

Macintosh 版は英語表記となります。ご了承の上、ご利用ください。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、その中の「iPass.pkg」をダブルクリックすると、インストールを開始します。[続ける]をクリックします。

2. iPass 社の「使用許諾契約」が表示されます。ご確認の上、[Continue]をクリックします。
3. 確認画面が表示されます。同意する場合、[Agree]をクリックします。
4. 「インストール先の選択」画面が表示されます。
インストール先のボリュームが選択されていることを確認し、[続ける]をクリックします。
5. 「インストールの種類」画面が表示されます。[インストール]をクリックします。
6. パソコンの管理者の「名前」「パスワード」を入力し、[OK]をクリックすると、インストールが開始します。

Aol.



7. インストールが完了します。[閉じる]をクリックします。

起動するには、メニューバーの「移動」から「アプリケーション」を選択し、表示された「アプリケーション」の画面から「iPassConnect」をダブルクリックします。

Step2：初期設定

電話帳の更新

ご利用前に、iPassConnect の電話帳(アクセスポイント一覧)の更新を行い、最新版の電話帳を反映することをお勧めします。

1. 更新はインターネットに接続した状態で行ってください。

iPassConnect を起動し、メニューバーの[iPassConnect]－[Update Phonebook]をクリックすると、電話帳の更新を開始します。

2. 電話帳の更新が完了します。

[OK]をクリックし、iPass Connect の再起動を行ってください。

Step3：接続設定

アクセスポイントの検索

ご利用になる接続機器が、正しく認識されているかの確認を行います。正しく認識されていない場合は、ご利用のパソコンメーカー等にご確認の上、正しく認識されるよう設定を行ってください。

1. iPassConnect を起動し、利用する接続方法を選択します。

■ダイヤルアップ接続の場合

→[Modem]をクリックします。

■LAN 接続の場合

→[Wired Broadband]をクリックします。

■ワイヤレス、米国 T-Mobile//Starbucks ワイヤレス(一日定額)接続の場合

→[Wireless Broadband]をクリックします。

2. 接続する[Country]、[State]、[City]を選択すると、各接続方法で利用可能な、最寄りのアクセスポイントが表示されます。接続先のアクセスポイントを選択します。

Aol.

■ダイヤルアップ接続の場合のみ

アクセスポイントを選択し、[Dial Settings...]をクリックします。

「Dial Settings」画面から、接続環境に応じた設定を行い、[OK]をクリックします。

※「Dial Settings」画面

1. To access outside line dial	ホテルからの接続時など、環境によって外線発信番号が必要な場合のみ、番号を入力します。(カンマの入力は不要です)
2. To disable call waiting dial	キャッチホンを利用している回線からの接続の場合、キャッチホンを無効にするための番号をプルダウンメニューから選択するか、入力します。
3. Dial using	Tone(プッシュ回線)／Pulse(ダイヤル回線)を選択します。
4. Dialing from Location	発信元の所在地が、接続先のアクセスポイントと同じ市内の場合は、[Location same as selected number]のチェックが入った状態でご利用ください。市外、国外から利用する場合は、チェックを外し、発信元を指定してください。状況に合わせて、市外局番、国際番号が追加されます。

T-Mobile (一日定額制) アクセスポイントの設定

[Wireless Broadband]を選択し、[Country]で[United States]を選択します。

「T-Mobile」と表記されたアクセスポイントを選択してください。

※ご注意ください

[米国]以外の「T-Mobile」もしくは「Starbucks」のアクセスポイントを選択した場合には、一日定額とはなりません。従量制のワイヤレス接続(42 円/分・税込)として課金されます。

トールフリーアクセスポイントの設定

[Modem]を選択し、[City]から[TOLLFREE]を選択します。

「TOLLFREE」と表記されたアクセスポイントを選択してください。

Step4 : 接続

設定したアクセスポイントへ接続を行います。

1. アクセスポイントを選択し、[Connect]をクリックします。

2. 「ログイン情報」画面が表示されます。

ダイヤルアップ ID とパスワードを入力し、[OK]をクリックすると接続を開始します。

[パスワードの保存]にチェックをつけると、パスワードが保存され、次回より入力不要です。

Aol.

「ダイヤルアップ ID」を入力します。
(@jp.aol.comは、入力不要です)

User name @ Domain

Password Save password

※ご注意ください

パスワードに記号(「.(ドット)」、「-(ハイフン)」、「_(アンダーバー)」)が入っている場合や、16文字のパスワードを設定している場合、海外ローミングサービスをご利用いただけません。

予め、15文字以内かつ、記号を省いたパスワードに変更くださるようお願いいたします。

接続が確立すると、右の画面が表示されます。最小化ボタンをクリックします。

接続が確立すると、「Status: Connected」と表示されます。

Step5 : 切断

1. Dock 内の「iPassConnect」をクリックします。
2. 接続状況の確認画面が表示されます。[Disconnect]をクリックします。

アンインストール

アプリケーションフォルダの iPassConnect アイコンを、ごみ箱に削除してください。

この FAX 情報サービスで提供される内容およびボックス番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

イー・アクセス株式会社 AOL メンバーサポートセンター
<http://support.aolservice.jp/>