



## 6113: ダイヤルアップ接続方法 Mac OS X v10.4(v10.3)

2015年4月1日現在

1. Macintosh 付属のソフトウェアでダイヤルアップ接続する場合は、下記にご注意ください。
  - ◆ Macintosh 付属のソフトウェアでは、アクセスポイント番号は自動表示されません。設定の前に確認してください。
  - ◆ (Macintosh) ネットワークはアップルコンピュータ社の製品です。ネットワークをご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。ネットワークに関する問題、詳しい利用方法についてはアップルコンピュータ社にお問い合わせください。
2. コミコミパック専用アクセスポイントをご利用の場合は、下記にご注意ください
  - ◆ 携帯電話、PHS、公衆電話からの接続はできません。
  - ◆ コミコミパック専用アクセスポイントは、コミコミパックプラン適用後からご利用ください。  
(新規入会の場合は入会時から、プラン変更の場合は翌月の1日から適用となります)
  - ◆ 適用前にご利用になると18円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。  
※表示価格は税抜です。
3. 「らくらくワンナンバー」をご利用の場合は、下記にご注意ください
  - ◆ 携帯電話、PHS、公衆電話からの接続はできません。
  - ◆ ホテルや会社等、交換機(PBX)を利用した環境からの接続ができない場合があります。  
事前に施設側にご確認ください。
  - ◆ NTT 東日本/NTT 西日本以外の電話会社が提供する直収電話サービス、および NTT 東日本/NTT 西日本が提供するひかり電話は、「らくらくワンナンバー」を利用できません。  
ケーブルテレビ会社が提供する電話回線サービスの場合は、「らくらくワンナンバー」は一部利用できない場合があります。  
※ソフトバンクテレコム「おとくライン」はご利用いただけます。



## ダイヤルアップ接続の設定

1.メニューバーのアップルメニュー(🍏)から「システム環境設定...」を選択します。

または、Dock の「システム環境設定」をクリックします。

2.表示された「システム環境設定」の画面で、「インターネットとネットワーク」の中から「ネットワーク」をクリックします。

3.表示された「ネットワーク」の画面で、「ネットワーク環境:」から「ネットワーク環境を編集...」を選択します。

ここでは、はじめて接続設定をする場合について説明しています。

接続設定の確認をするときは、「ネットワーク環境:」から、作成済みの設定を選択してください。

4.表示された画面を、以下のように設定します。

### 「新しいネットワーク環境の名前:」

「AOL」と入力

※任意の名前でも構いません。

入力しましたら、「OK」ボタンをクリックして、「ネットワーク」の画面に戻ります。

5.表示された画面を、以下のように設定します。

### 「ネットワーク環境:」

「[AOL]」を選択

### 「表示:」

モデム・TA が接続されているポート名を選択 (例) 内蔵モデム

「PPP」タブ内

### 「サービスプロバイダ:」

「AOL」と入力

※任意の名前でも構いません。

### 「アカウント名:」

[ダイヤルアップ ID] を入力 (例) support@jp.aol.com

### 「パスワード:」

[パスワード] を入力

セキュリティ保護のため、パスワードは黒丸(●)で表示されます。

### 「電話番号:」

下記の表からご利用になるアクセスポイントの電話番号を入力 (例) 0088-33-7070

# Aol.

名称	電話番号
らくらくワンナンバー(全国共通番号)	0088-33-7070
コミコミパック専用 アクセスポイント	0088-33-5353

- ※ 携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。
- ※ コミコミパック専用アクセスポイントは、「コミコミパックプラン」適用後からご利用ください。適用前にご利用になると、18 円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。  
コミコミパックプランをご利用の方がらくらくワンナンバーをご利用になった場合、5 円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。
- ※ 表示価格は税抜です。

## 「パスワードを保存」

- 通常チェックする
- 設定しましたら、「PPP オプション…」ボタンをクリックします。

## 6.表示された画面を、以下のように設定します。

### 「セッションオプション:」

#### 「必要ときに自動的に接続」

- ご希望に応じて設定
- チェックしている場合、Web ブラウザなどの起動により、自動的にダイヤルして接続します。自動ダイヤルさせたくない場合はチェックしません。

#### 「ユーザがログアウトするときに接続を解除」

- 通常チェックする

### 「詳細オプション:」

#### 「PPP エコーパケットを送信」

- チェックする

#### 「TCP ヘッダ圧縮を使用」

- チェックする

#### 「ターミナルウィンドウ (コマンドライン) を使って接続」

- チェックしない
- 設定しましたら、「OK」ボタンをクリックして、「PPP」タブの画面に戻ります。

## 7.「TCP/IP」タブを選択して表示された画面を、以下のように設定します。

### 「IPv4 の設定:」

- 「PPP を使用」を選択

## 8.「プロキシ」タブを選択して表示された画面を、以下のように設定します。

### 「設定するプロキシサーバを選択:」

- すべての項目をチェックしない



**「プロキシ設定を使用しないホストとドメイン:」**

何も入力しない ※空欄にします。

**9.「モデム」タブを選択して表示された画面を、以下のように設定します。**

**「モデム:」**

お使いのモデム・TA 等を選択 例) Apple Internal 56K Modem (v.92)

**「モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用」**

チェックする

**「電話をかける前に発信音を確認」**

通常チェックする

チェックしない場合は、ダイヤルトーンを無視します。

**「ダイヤル:」**

プッシュ回線なら「トーン」ダイヤル回線なら「パルス」を選択  
設定が誤っていると、"BUSY(話し中)"となります。

**「スピーカー:」**

「入」を選択

「メニューバーにモデムの状況を表示」にチェックを入れると、以下のように接続状況を表すアイコンが表示されます。

**【接続されている時】**

受話器のアイコンから出る波が点灯して、接続時間が表示されます。

**【接続されていない時】**

受話器のアイコンから出る波が消えています。

設定しましたら、左上のクローズボタン()をクリックします。

**10.「設定の変更を適用しますか?」の画面が表示されます。**

「適用」ボタンをクリックします。

以上で、ダイヤルアップ接続の設定と確認は完了です。

.....  
この情報サービスで提供される内容および番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

**AOL メンバーサポートセンター**  
<http://support.aolservice.jp/>