

## 6116: ダイヤルアップ接続方法 Mac OS 9

2015年4月1日現在

1. Macintosh 付属のソフトウェアでダイヤルアップ接続する場合は、下記にご注意ください。
  - ◆ Macintosh 付属のソフトウェアでは、アクセスポイント番号は自動表示されません。設定の前に確認してください。
  - ◆ (Macintosh) ネットワークはアップルコンピュータ社の製品です。ネットワークをご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。ネットワークに関する問題、詳しい利用方法についてはアップルコンピュータ社にお問い合わせください。
  
2. コミコミパック専用アクセスポイントをご利用の場合は、下記にご注意ください
  - ◆ 携帯電話、PHS、公衆電話からの接続はできません。
  - ◆ コミコミパック専用アクセスポイントは、コミコミパックプラン適用後からご利用ください。  
(新規入会の場合は入会時から、プラン変更の場合は翌月の1日から適用となります)
  - ◆ 適用前にご利用になると18円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。  
※表示価格は税抜です。
  
3. 「らくらくワンナンバー」をご利用の場合は、下記にご注意ください
  - ◆ 携帯電話、PHS、公衆電話からの接続はできません。
  - ◆ ホテルや会社等、交換機(PBX)を利用した環境からの接続ができない場合があります。  
事前に施設側にご確認ください。
  - ◆ NTT 東日本/NTT 西日本以外の電話会社が提供する直収電話サービス、および NTT 東日本/NTT 西日本が提供するひかり電話は、「らくらくワンナンバー」を利用できません。  
ケーブルテレビ会社が提供する電話回線サービスの場合は、「らくらくワンナンバー」は一部利用できない場合があります。  
※ソフトバンクテレコム「おとくライン」はご利用いただけます。

# Aol.

## ダイヤルアップ接続の設定

1. アップルメニュー(🍏)より、「コントロールパネル」から「TCP/IP」を選択します。

2. 表示された「TCP/IP」の画面を、以下のように設定します。

**「経由先:」**

「PPP」を選択

**「設定」の枠内**

**「設定方法:」**

「PPP サーバを参照」を選択

**「IP アドレス:」、「サブネットマスク:」、「ルータアドレス:」**

<サーバを参照> と表示されます。

3. メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択します。

4. 設定した内容を保存するかを確認する画面が表示されます。

設定を変更していない場合、この画面は表示されません。

「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。

以上で、TCP/IP の設定は完了です。

## モデムの設定

1. アップルメニュー(🍏)より、「コントロールパネル」から「モデム」を選択します。

2. 表示された「モデム」の画面を、以下のように設定します。

**「経由先:」**

モデム等を接続しているポートを選択 (例) 内蔵モデム

経由先が複数ある場合、ポップアップメニューで選択できるようになります。

**「設定」の枠内**

**「モデム:」**

お使いのモデム・TA 等を選択 (例) Apple Internal 56K Modem (v.90)

**「スピーカ:」**

「入」を選択

**「ダイヤル:」**

プッシュ回線なら「トーン」ダイヤル回線なら「パルス」を選択

設定が違っていると、「BUSY(話し中)」となります。

**「ダイヤルトーンを無視」**

通常チェックしません

チェックするとダイヤルトーンを無視します。

3.メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択します。

4.設定した内容を保存するかを確認する画面が表示されます。

設定を変更していない場合、この画面は表示されません。  
「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。  
以上で、モデムの設定は完了です。

## リモートアクセス設定

1.アップルメニュー()より、「コントロールパネル」から「リモートアクセス」を選択します。

2.表示された「リモートアクセス」の画面を、以下のように設定します。

「リモートアクセス設定」の枠内

「登録利用者」

選択する

「名前」

[ダイヤルアップ ID] を入力 例)support@jp.aol.com

「パスワード:」

[パスワード]を入力  
セキュリティ保護のため、パスワードは黒丸(●)で表示されます。

「電話番号:」

下記の表からご利用になるアクセスポイントの電話番号を入力 例) 0088-33-7070

名称	電話番号
らくらくワンナンバー(全国共通番号)	0088-33-7070
コミコミパック専用 アクセスポイント	0088-33-5353

※ 携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。

※ コミコミパック専用アクセスポイントは、「コミコミパックプラン」適用後からご利用ください。適用前にご利用になると、18 円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。

コミコミパックプランをご利用の方がらくらくワンナンバーをご利用になった場合、5 円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。

※ 表示価格は税抜です。

設定しましたら、「オプション…」ボタンをクリックします。

3.「オプション」の画面が表示されます。「再ダイヤル」タブを選択して、表示された画面を以下のように設定します。

「電話をかけ直す:」

ご希望に応じて設定  
接続時に、「BUSY(話中)」だった場合の再ダイヤルの設定になります。

4.「接続」タブを選択して、表示された画面を以下のように設定します。

**「詳しい情報も記録する」**

通常チェックしない

**「接続を通知する:」の欄**

「接続中はメニューバーのアイコンを点滅させる」

ご希望に応じて設定

「つなぎ続けるために [5] 分おきにダイアログを表示する」

ご希望に応じて設定

「操作しないまま [10] 分間が過ぎたら接続を切る」

ご希望に応じて設定

5.「プロトコル」タブを選択して、表示された画面を以下のように設定します。

**「TCP/IP 利用アプリケーション起動時に自動接続する」**

チェックする

チェックしている場合、Webブラウザなどの起動により、自動的にダイヤルし、接続します。自動ダイヤルさせたくない場合はチェックしません。

**「モデム内蔵の誤り訂正と圧縮を使う」**

チェックする

**「TCP ヘッダ圧縮を使う」**

チェックする

**「コマンド入力が必要なホストに接続する」**

チェックしない

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックして画面を閉じます。

6.メニューバーの「ファイル」から「設定...」を選択します。

7.設定した内容を保存するかを確認する画面が表示されます。

「保存」ボタンをクリックします。

8.「設定」の画面が表示されます。

先ほど設定した内容は、「省略時設定」という名前で保存されています。

ここでは設定が1つしかない場合を例に説明しています。

「名称変更...」ボタンをクリックします。

9.「設定の名称変更」の画面が表示されます。

**「“省略時設定”の新しい名前:」**

[AOL] と入力

※任意の名前でも構いません。

入力しましたら「OK」ボタンをクリックします。



**10.「設定」の画面に戻ります。**

設定名が「[AOL]」に変更されます。  
「設定」ボタンをクリックして、設定を保存します。

**11.メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択します。**

以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了です。

.....  
この情報サービスで提供される内容および番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

**AOL メンバーサポートセンター**  
<http://support.aolservice.jp/>